

उत्पाद डेटा शीट

NOT 220 AP *



आपातकालीन स्थिति में या रखरखाव कार्य के दौरान मेस वोल्टेज को स्वचि ऑफ करने के लिए RWS आपातकालीन बटन, सर्फेस माउंट

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आपातकाल और रखरखाव कार्यों के लिए, मेस वोल्टेज का बंद करना
- GEZE आपातकालीन निकास प्रणाली दरवाजा नियंत्रण केंद्रों का अप्रत्यक्ष सक्रियण
- आपातकाल की अवस्था में स्वचालित दरवाजों का खुलना
- उच्च माउंटिंग लागत के बिना सरल माउंटिंग के लिए सरफेस माउंटेड इंस्टालेशन
- उच्च आईपी सुरक्षा के कारण बाहरी क्षेत्र में

NOT 220 AP *

उत्पाद की विशेषताएँ

- अंधेरे में भी बेहतर दृश्यता के लिए LED लाइटिंग
- पुनः प्रयोज्य कवर, जो गंदगी और धूल से बचाता है
- संपर्क प्रणाली में एक सामान्य रूप से बंद संपर्क और एक सामान्य रूप से खोला गया संपर्क शामिल है
- उपसाधन के रूप में दूसरा सामान्य रूप से बंद संपर्क उपलब्ध है
- मकैनिकल प्रभावों के विरुद्ध, आपातकालीन बटन की सुरक्षा, मजबूत प्लास्टिक आवरण विश्वसनीय रूप से करता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	NOT 220 AP *
मापे	94 x 94 x 122 mm
वोल्टेज आपूर्ति	24 V DC
वर्तमान खपत	17 mA
स्थापना का प्रकार	सर्फेस माउंटेड
सर्वसि तापमान	-10 - 50 °C

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
आपातकालीन स्टॉप स्वचि NOT 220 AP, IP65 *	प्लास्टिक आवरण IP65 में / 94 x 94 x 122 mm / आपातकालीन निकास संकेत एरो चनिह नीचे की तरफ के साथ / प्रचालन वोल्टेज 24 V DC / संपर्क भार: 3A, 250 V / 1 सामान्य रूप से बंद संपर्क	076777	स्लेटी रंग	94 x 94 x 122 mm	24 V DC

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।