उत्पाद डेटा शीट

एलईडी सेंसर बटन *

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए पुश बटन

एप्लिकेशन क्षेत्र

- सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए
- फ्लश माउंटेड इंस्टालेशन

एलईडी सेंसर बटन *

उत्पाद की विशेषताएँ

- नीली/लाल LED लाइट के साथ टच कैपेसिटिव बटन
- सक्रियण आदेश की दृश्य प्रतिक्रिया के साथ उच्च गुणवत्ता और स्वच्छता के अनुकूल सक्रियण
- स्पर्शनीय ब्रेल लिपि के साथ भी उपलब्ध है
- कांच या प्लास्टिक के किनारे उपलब्ध है
- आईपी रेटिंग IP69
- दीर्घकालीन सेवा अवधि - कई 100 मिलियन स्विचिंग चक्र

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	एलईडी सेंसर बटन *
मापें	100 x 100 x 10 mm
वर्तमान खपत	35 mA
आउटपुट	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन
आईपी रेटिंग	IP69
स्थापना का प्रकार	फ्लश माउंटेड
केबल कनेक्शन प्रकार	पेंच टर्मिनलों में संयोजन के लिए तैयार केबल
कनेक्टर केबल की लंबाई	200 mm
सर्विस तापमान	-30 - 80 °C

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	आउटपुट
एलईडी सेंसर बटन *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाश व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन और स्पर्शनीय ब्रेल लिपि. आईपी रेटिंग IP69K	137529	काला रंग	100 x 100 x 10 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन
एलईडी सेंसर बटन ग्लास *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाशन व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	143412	सफ़ेद	100 x 100 x 8 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

एलईडी सेंसर बटन *

उपसाधन

MONTAGERING LED SENSORTASTER GLAS

LED सेंसर के लिए एक्सेसरीज़ ग्लास

नाम	आइडी क्रमांक	स्थापना का प्रकार
MONTAGERING LED SENSORTASTER GLAS VP (184805)	184805	सर्फेस माउंटेड

MONTAGERINGE LED SENSORTASTER

LED सेंसर के लिए एक्सेसरीज़ स्टैंडर्ड

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	स्थापना का प्रकार
माउंटिंग रिंग फ्लैट	एलईडी सेंसर बटन 137529 के लिए	139009	सर्फेस माउंटेड
माउंटिंग रिंग उच्च	एलईडी सेंसर बटन 137529 के लिए	139010	सर्फेस माउंटेड

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।